



### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Répartiteur
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L + N
Nombre total de modules de 18 mm	13

### Complémentaires

Nombre de voies	13 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 1P + N
Pas de raccordement	9 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur kit enfichable
Pas de 9 mm	26
Hauteur	38 mm
Largeur	233 mm
Profondeur	12 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )
Mode de raccordement	Sans borne
Compatibilité de gamme	Resi9 XE DM Resi9 XE ID Resi9 XE DA Resi9 XE PM Resi9 XE CT Resi9 XE TL

### Environnement

normes	EN/CEI 60898
certifications du produit	CE

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.